

Спецификация

Беспроводное зарядное устройство Кистор Юпитер

(Дополнение к инструкции от 04.06.2021) обн. от 15.12.25

Беспроводное зарядное устройство (БЗУ) Планета Юпитер р предназначено для зарядки телефонов с поддержкой протокола Qi на расстоянии между двумя индуктивными катушками от 4 до 22 мм.

Ниже, исходя из вышеупомянутого текста и Инструкции к БЗУ, перечислены обязательные уточнения для правильного монтажа и эксплуатации БЗУ.

- 1) Расстояние от 4 до 22 мм предполагает понимание реального монтажа БЗУ с учетом толщины столешницы, толщины чехла, корпуса мобильного телефона, емкости батарей современных телефонов, наличия их дополнительных функций (MagSafe) и правильности совмещения центра БЗУ с центром катушки индуктивности внутри мобильного телефона. Совместимость с современными телефонами без магнитных колец гарантируется на расстоянии от 5 мм до 20 мм. Модели телефонов с функцией **Qi2 (со встроенным магнитным кольцом)** работают на расстоянии **не более 15 мм**. Это особенность совмещения магнитных и электромагнитных волн на большом расстоянии. Идеальное КПД достигается при толщине столешницы от 6 до 10 мм. Полная рабочая дистанция(4-22мм) как раз страхует от разных положений на столешнице и видов мобильных телефонов.
- 2) БЗУ - высокотехнологичное устройство, кажущееся на первый взгляд очень простым. При монтаже следует точно совместить центр зарядного устройства с центром наклейки/гравировки/надписи, указывающей на наличие зарядного устройства в столешнице.
- 3) Монтаж зарядного устройства к столешнице возможен с помощью 4 саморезов в специальные отверстия на корпусе или двухстороннего скотча. При этом скотч возможно размещать только по периметру БЗУ, на металлической части корпуса. Рекомендуем использовать только высококачественные марки скотча, такие как 3М, и понимать, что толщина скотча также сказывается на общей дистанции работы БЗУ. При ненадежном креплении БЗУ может упасть и выйти из строя.
- 4) БЗУ - высокотехнологичное устройство, кажущееся на первый взгляд очень простым. При эксплуатации следует класть телефон ровно по центру наклейки/гравировки/надписи, указывающей на наличие зарядного устройства в столешнице. При отклонении от центра зарядное устройство может отключиться до перезагрузки или выйти из строя. Все зависит от правильности эксплуатации.
- 5) Катушки индуктивности БЗУ рассчитаны на зарядку стандартных плат Qi, как у мобильных телефонов и планшетов. Катушки индуктивности в часах, наушниках, зубных щетках имеют намного меньшие размеры, что может привести к нарушениям работы БЗУ. Мы не гарантируем работу БЗУ с часами, наушниками, зубными щетками и другими устройствами, для которых созданы специальные зарядные устройства с катушками меньшим диаметром.
- 6) При передаче электричества низким напряжением (220В, 24В, 12В, 9В, 5В и др.) сила тока падает пропорционально уменьшению напряжения. Мы не гарантируем правильную работу БЗУ при использовании удлинителей.
- 7) Модели телефонов с функцией MagSafe требуют более точного позиционирования из-за не универсального совмещения функции магнитов и функции беспроводной зарядки, рассчитанной только для стандарта от 0 до 7 мм.
- 8) Не следует разрезать кабель адаптера питания для удлинения или замены адаптера питания на иной без письменного согласования с производителем. Допускается только замена на аналогичный адаптер питания без изменения вольт-амперных характеристик, длины кабеля и разъема питания. Адаптер питания не должен иметь скруток, спаяк или других иных повреждений.
- 9) При разночтении Спецификации и Инструкции приоритет отдавать Спецификации.
- 10) Нарушение уточнений спецификации лишает гарантии на БЗУ.

Инструкция к БЗУ находится внизу упаковки.